



952.086 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PDW360MP3 Amplificateur mixeur 6 zones 360 W/100 V

La série PDW est une série d'amplificateurs montables en rack qui peuvent être utilisés soit comme amplificateur 100 V, soit comme amplificateur standard basse impédance. Ces amplificateurs mixeurs de grande puissance, avec sorties 6 zones, sont équipés de réglages de volume distincts et disposent d'un module MP3 intégré avec port USB et carte SD, d'un tuner FM et d'un récepteur BT interne. Tous les amplificateurs PDW sont également dotés d'une entrée XLR commutable avec alimentation fantôme 24 V, spécialement pour les microphones de commande et à condensateur. Cette série d'amplificateurs convient aux applications dans une banque, une mairie, un supermarché, une école, un hôtel, un restaurant, un centre commercial ou tout autre espace public.

Product colour : Black  
 Playback options : BT streaming, USB, SD, FM radio  
 Output power: Max : 360W  
 Output power: RMS : 200W  
 Impedance : 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 70V, 100V  
 Frequency response : 100Hz - 19.000Hz  
 Signal-to-noise ratio: Line : >85dB  
 Signal-to-noise ratio: Mic : >80dB  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Input level: Line : 400mV  
 Input level: Mic. : 10mV  
 THD :  
 Dimensions (L x W x H) : 310 x 420 x 95 mm (with rack ears:  
 480 mm)  
 Weight (kg) : 8,75  
 Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Amplificateur 6 zones et réglages séparés de volume
- Lecteur média avec tuner FM, USB et insert carte SD
- Récepteur BT pour streaming audio
- Amplificateur 360 W classe D
- 100 V/70 V ou 16, 8, 4 ohms
- Réglage de volume de zone
- Réglages graves/aigus/Echo
- Affichage LCD
- Entrée micro XLR avec alimentation fantôme commutable (24 V)
- Entrée microphone 6,3 mm avec priorité
- 2 x entrées ligne RCA et 1 x sortie ligne RCA
- Montage en rack 19", 2U